# Swissphone Quattro M$^{i}$/XL$^{i}$/XLS$^{i}$

## Die analogen Rufempfänger der neusten Generation

### Wichtigste Leistungsmerkmale in Kürze

> 32 Adressen mit 50 Benutzerprofilen (Quattro XL$^{i}$ und XLS$^{i}$ ) – für den flexiblen Einsatz im Sicherheitsbereich

> Frequenzaufbereitung mittels PLL – für eine bessere Servicefreundlichkeit

> Vier Minuten Sprachspeicher – damit die Meldungen nach Belieben abgehört werden können (Quattro XLS$^{i}$)

> IP54-geschützt – für eine zuverlässige Alarmierung bei jedem Wetter

> Option Mehrkanal (Quattro XL$^{i}$ und XLS$^{i}$) – für den Einsatz auf verschiedenen Frequenzen

**Quattro M$^{i}$ – das Basis-Modell**

Bewährter Standard und preisgünstige Alternative für Mannschaften: Dank der hervorragenden Anrufempfindlichkeit sind die Einsatzkräfte überall erreichbar. Das Quattro M$^{i}$-Modell ist zusätzlich mit der Sprachdurchsage ausgerüstet.

**Quattro XL$^{i}$ – das Komfort-Modell**

Optimal in jede Alarm- und Ausrückordnung integrierbar: Dank der Benutzerprofile kann der Quattro XL$^{i}$ jederzeit ansich ändernde Aufgaben angepasst werden. Alarmtimer und Alarmzeitanzeige unterstützen die Einsatzplanung zusätzlich.

**Quattro XLS$^{i}$ – das Premium-Modell**

Ergänzend zu den Vorzügen des Komfort-Modells bietet der Quattro XLS$^{i}$ einen Sprachspeicher mit einer Aufzeichnungskapazität von vier Minuten. Jeder Alarm wird archiviert und kann beliebig oft abgehört werden.

www.swissphone.de

SWISSPHONE

# Quattro M$^{i}$/XL$^{i}$/XLS$^{i}$

**32 Adressen in 50 Benutzerprofilen:** Die 50 Nutzerprofile sowie das frei zuschaltbare Erweiterungsprofil bieten zahlreiche Möglichkeiten, die 32 Adressen den einsatzorientierten Bedürfnissen anzupassen und den relevanten Stellen zuzuordnen (Quattro XL$^{i}$ und XLS$^{i}$).

**Besser lesbares Display:** In der grossen, 4-stelligen Segmentanzeige ist konstant das definierte Profil ersichtlich, auf Knopfdruck wird die Uhrzeit angezeigt. Alarmiert der Quattro, erscheint zuerst die alarmierte Adresse, anschliessend blinkt der Alarmtimer.

**Zuverlässig und robust:** «Made in Switzerland» überzeugt durch Qualität und Funktionalität. Modernste Technik, hervorragender Empfang und das handliche Format machen den Quattro zum Besten seiner Klasse. Das Swissphone-Kompakt-Gehäuse ist durch zwei ineinandergreifende, nach aussen gewölbte Gehäusehälften aussergewöhnlich robust und zusätzlich durch eine Gummipolsterung rundum geschützt.

**Investitionssicher:** Das weltweite Swissphone-Servicenetz garantiert eine optimale und kontinuierliche Funktionalität der Geräte. Ersatzteile sind mindestens sieben Jahre nach Abkündigung eines Geräts erhältlich.

**Wirtschaftlich:** Dank PLL-Technologie (Phase-Locked-Loop) lässt sich neben den Betriebsfunktionen auch die Empfangsfrequenz programmieren. Die Rüstzeiten bei der Inbetriebnahme in jedem analogen Alarmierungsnetz werden dadurch merklich reduziert.

| Leistungsmerkmale | Quattro M$^{i}$ | Quattro XL$^{i}$ | Quattro XLS$^{i}$ |
|---|---|---|---|
| Sprachspeicher für Durchsagen | – | – | 4 Minuten teilbar in 8 x 30 Sek. dynamisch und fix |
| Mithörbetrieb | – | ja | |
| Alarmtimer | – | ja | |
| Uhr- und Alarmanzeige | – | ja | |
| Vibrator | ja | ja | |
| Anzahl Adressen | 4 | 31 + 1 | |
| Benutzerprofile | – | 50 + 1 Erweiterung | |
| Alarmspeicher | – | 24 | |
| Lautstärkeeinstellungen | über Tasten | | |
| Option Mehrkanal | – | ja | |
| Frequenzbereiche (MHz) (weitere Frequenzen auf Anfrage) | 68-74/74-81/81-88<br>146-155/155-164/164-174<br>450-470 | | |
| Frequenzaufbereitung | PLL, Schaltbandbreite VHF 1,0 MHz/UHF 2,0 MHz | | |
| Anrufempfindlichkeit (beste Position) 4 m/2 m | < 3,5 µV/m | | |
| Handelsüblicher Batterietyp, Grösse AA | ja | | |
| Betriebszeiten | Alkaline-Batterie (2000 mA/h) 165 Std.<br>NiMH-Akku (2200 mA/h) 180 Std.<br>NiCd-Akku (800 mA/h) 65 Std. | | |
| Abmessungen (H x B x T in mm) | 78 x 53 x 24 | | |
| Gewicht (inkl. Akku) | 112 g | | |

Änderungen vorbehalten

Weiterführende Informationen unter: www.swissphone.de

**Alarmtimer und Alarmzeitanzeige**
Der Alarmtimer im Display läuft nach dem Alarmempfang bis zur Quittierung. Sie erkennen so auf den ersten Blick die Dringlichkeit des aktuellen Alarms. Während der Alarm- und Speicherabfrage wird die Adresse im Wechsel mit der Alarmzeit angezeigt. Ihr Vorteil: Bei der Einsatznachbearbeitung ist der Quattro ein nützlicher Helfer. Er verschafft Ihnen den Überblick, wann welche Adressen alarmiert wurden.

Ihr Swissphone-Partner:

SWISSPHONE
Swissphone Telecommunication GmbH
Industriestrasse 51, D-79194 Gundelfingen
Tel. +49 761 59 05, Fax +49 761 59 05 100
www.swissphone.de

01.11 0342230 AG